

Configuration Rapide de votre routeur LINSYS avec le protocole PPPoE



Modèle WAG 354 G



Modèle WAG 54 GS



Modèle WAG 54 GX 2

1- Depuis votre navigateur Internet (ex: Internet Explorer), tapez dans la barre d'adresse:
<http://192.168.1.1> et appuyez sur la touche entrée.

2- Un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont alors demandé pour accéder à l'interface de configuration de votre routeur. Saisissez **admin** pour le nom d'utilisateur ET **admin** pour le de passe puis cliquez sur "OK".

Note: Attention à ne pas confondre avec les codes d'accès Internet de votre contrat ManaADSL

Modem routeur ADSL sans fil G avec SpeedBooster		WAG54GS
Configuration	Configuration	Sans fil Sécurité Restrictions d'accès Applications et jeux Administration Etat
	Configuration de base	DDNS Routage avancé

Configuration Internet	
Type de connexion Internet	Encapsulation: RFC 2516 PPPoE
Paramètres VC	Multiplexage: <input checked="" type="radio"/> LLC <input type="radio"/> VC
	Type de QoS: UBR
	Taux Pcr: cps
	Taux Scr: cps
	Détection automatique: <input type="radio"/> Activer <input checked="" type="radio"/> Désactiver
	Circuit virtuel: 8 VPI (plage 0 à 255) 35 VCI (plage 0 à 65535)
Paramètres PPPoE	Nom d'utilisateur: xxxxx@mana
	Mot de passe:
Paramètres facultatifs (requis par certains FAI)	<input type="radio"/> Connexion à la demande : délai d'inactivité maximal 1 minutes
	<input checked="" type="radio"/> Maintenir la connexion : rappel après 30 Secondes
	Nom d'hôte:
	Nom de domaine:
	MTU: Manuelle
Taille: 1500	

4-Cliquez sur "Enregistrer les paramètres"

Enregistrer les paramètres

5- Vous êtes désormais connecté au service Internet ADSL!

